

Protector de voltaje para equipos de refrigeración



NAP0052



- Indica: Voltaje nominal
- Indica: Fallas
- Indica: Sobre voltaje
- Indica: Bajo voltaje



USOS



CARACTERÍSTICAS

- Protección contra sobre/bajo voltaje: cuando el voltaje excede el límite, cortará automáticamente la energía para evitar que los aparatos eléctricos se dañen por un voltaje demasiado bajo o demasiado alto.
- Material interno: bronce fosforado que brinda buena conductividad eléctrica, resistencia a la corrosión y resistente al desgaste.
- Material externo: plástico PC retardante al fuego que alcanza los estándares experimentales de prueba de nivel de UL94-5VA.

INDICACIONES

- Conecte de acuerdo a la capacidad de alimentación.
- Asegúrese que los cables queden bien sujetos apropiadamente.

ADVERTENCIAS

- La potencia total de los equipos electrónicos no excederá la potencial nominal.
- No utilice este producto en ambientes húmedos o sin ventilación.
- Una mala conexión del terminal frontal o una mala conexión de los enchufes pueden causar peligro.

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE NOMINAL	120 V
FRECUENCIA	50-60 Hz
CORRIENTE	15 A
TIEMPO DE ESPERA	3 min
DETECCIÓN BAJO VOLTAJE	90 V
DETECCIÓN ALTO VOLTAJE	140 V
SUPRESOR DE PICOS FASE-NEUTRO	140 J